





## Как настроить центр управления **SkyCenter RSC-11S** и добавить в него устройство.

Как добавить в центр управления **SkyCenter RSC-11S** устройство и управлять им.

Чтобы добавить в центр управления **SkyCenter RSC-11S** устройство и управлять им нужно:

- Зарегистрироваться в приложении **Ready for Sky**;
- Настроить управление через гейтвей **SkyCenter RSC-11S**

### **ШАГ 1: Регистрация в приложении Ready for Sky для новых пользователей**

- Скачайте на свой смартфон приложение Ready for Sky из AppStore или Google Play;
- Зарегистрируйтесь в приложении, следуя подсказкам на экране.

### **ШАГ 2: настройка управления гейтвея SkyCenter RSC-11S через приложение Ready for Sky**

**ВАЖНО (!)** Перед началом процесса настройки и добавления устройств.

**Проверьте доступность интернета в домашней сети WiFi.** Либо в той сети, к которой вы собираетесь подключать центр управления.

Для этого откройте используемый вами браузер и перейдите на любую страницу. Если она открылась, то интернет у вас есть.

- Подключите SkyCenter RSC-11S к свободной розетке у вас дома. Убедитесь, что SkyCenter находится на расстоянии не более 15 м до умных приборов; в прямой видимости. В квартире расстояние может сократиться в зависимости от материала, толщины стен и т.д.
- Откройте приложение Ready for Sky, войдите в меню «Добавить устройство» и выберите в списке SkyCenter RSC-11S; Добавить устройство находится в правом верхнем углу под пиктограммой «+».
- Переведите переключатель на SkyCenter в положение «/»;
- Нажмите кнопку включения на гейтвее, **RSC-11S** и удерживайте не менее 5 секунд, потом отпустите;
- Когда индикатор начнет мигать, перейдите в **настройки Wi-Fi** вашего устройства и выберите сеть, название которой начинается с RSC-11S. Введите пароль 12345678;
  - Для приложение Ready For Sky на Андроид не надо переходить в настройки.
- Когда подключение будет установлено, вернитесь в приложение Ready for Sky;
- Выберите на экране устройство SkyCenter RSC-11S и подключите его к домашней сети Wi-Fi, введя имя и пароль сети;
- Если индикатор на SkyCenter загорелся зеленым – устройство успешно подключилось к интернету. Если индикатор мигает зеленым – устройство обновляется. Если прошло некоторое время, а индикатор не загорелся – возможно Вы неправильно ввели пароль от wifi сети, попробуйте удалить устройство из аккаунта и произвести пейринг заново.

- **SkyCenter** автоматически обнаружит доступные в сети устройства на платформе Ready for Sky. Чтобы управлять любым из них дистанционно, нажмите на кнопку «**Подключить устройство**», далее нажмите «**Найти устройство в сети**», выберите устройство и синхронизируйте его с центром умного дома, следуя подсказкам на экране.

### **ШАГ 3: настройка управления умным устройством через SkyCenter RSC-11S**

- Откройте приложение **Ready for Sky** на вашем устройстве.
- Выберите из списка подключённых устройств **SkyCenter RSC-11S**
- Нажмите «**подключить устройство**» внизу экрана
- Откроется список видимых вам устройств. Выберите из него то, которое вы хотите добавить в умный центр управления
- **SkyCenter RSC-11S** предложит индивидуальную пошаговую инструкцию для устройства.
- Следуйте предложенной инструкции.
- Поздравляем! Вы добавили своё первое устройство.

\*Данная инструкция актуальна для приложений **R4S Home** и **Ready For Sky**.